

一般電球

50形相当

昼白色

E26

口金

PS
E

OSRAM



停電!


災害と暗闇は突然やってくる!
バッテリー内蔵、緊急時に
電源なしで点灯!

防災用 蓄電型LED電球

停電時の非常灯におすすめ

普段は通常のLED電球として使用でき、
バッテリーに自動的に充電されます。
バッテリーが満充電になると1回点滅し
ます。

停電を感じるとLEDランプが自動的に
バッテリー点灯に切り替わります。壁ス
イッチなどがONのときに点灯します。



携帯用ソケットつき

防災用蓄電型LED電球を取り付けて
持ち運びができます。
フック付きで、引掛けることができます。

黒いスイッチ (右写真) でON/OFFする
ことができます。



懐中電灯の代わりに

口金の先端の突起部と側面のスクリュー部分をつまむ
ようにして同時に触れると点灯させることができます。
非常時の懐中電灯の代わりとして使えます。

手が乾燥していると、点灯しないことがあります。
手が乾燥して点灯できない場合は、少し湿らすか、付属
のソケットに取り付けて点灯させます。



最も安全性が高い

リン酸鉄リチウムイオン電池 (LiFePO4)を使用しています。

次のような器具などには使用できません

- ・調光機能のついた器具
- ・HIDランプ器具・水銀灯器具
- ・断熱材施工器具 (SB、SGI、SG形表示器具など)
- ・ランプと反射板の距離が狭い器具
- ・直流電源器具
- ・その他の状況 (リモコン機器のついた器具など)
- ・放熱不良の器具
- ・密閉型器具には使用できません。
- ・同一スイッチで他の電気器具 (換気扇など) が接続された照明器具や回路
- ・他の種類の電球 (白熱球など) との併用する器具

仕様

屋内用: AC100V 50/60Hz
寸法: 全長118 外径 62mm
質量: 130g
消費電力: 5.4W
入力電流: 0.095A
全光束: 700lm
演色評価数: Ra 80
配光角度: 134度
定格寿命: 40000h

リチウム電池使用時 (充電電池で点灯)
全光束: 200lm
電圧: 3.2V
最大放電電流: 800mA

充電時間: 約8時間
連続点灯時間: 約3時間
(3時間を過ぎても、急に光が消えることはありません)
電池寿命: 充電サイクル 約500回

数値は標準値です。定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。
使用条件により、実際の寿命は定格寿命と異なる場合があります。

製品についてのお問合せは、正規販売代理店までご連絡ください。

正規販売代理店

光洋電機株式会社

本社: 〒653-0039
兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212

企画・生産元

レドバンス ジャパン株式会社

本社: 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル 8F
TEL: 06-6136-8825
URL: <https://www.ledvance.com/ja-jp>

東京営業G: 〒108-0075
東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル 28F