

# 別紙2 SmartNetcommunity αA1仕様

Smart Netcommunity

αA1



内外線最大収容数		αA 1 (Standardタイプ)		αNX IIシリーズ		
		1台	2台※1	typeS	typeM	typeL
外線収容	ひかり電話	12ch	24ch	8ch	12ch	192ch
	アナログ回線	12回線 (12ch)	12回線 (12ch)	4回線 (4ch)	12回線 (12ch)	144回線 (144ch)
	ISDN回線	6回線 (12ch)	6回線 (12ch)	2回線 (4ch)	6回線 (12ch)	72回線 (144ch)
内線収容		24台	48台	10台	30台	576台
各機能対応		αA 1 (Standardタイプ)		αNX IIシリーズ		
		対応	備考・仕様	typeS	typeM	typeL
ひかり電話オフィスA対応		○		○※4		○※4
ひかり電話オフィスタイプ対応		○		○※4		○※4
050IP電話対応		-		○※4		○※4
インターネット接続対応		○		○※4		○※4
スマート光ビジネスUC対応		○		○※4 (MA400が必要)		-
サポート 機能	バックアップ	○	フレッツ 光ネクスト等が必要です。	△※4 (音声メールのみ)		△※4 (音声メールのみ)
	システム監視	○	フレッツ 光ネクスト等とサポートサービス※5の契約が必要です。	-		-
	リモート設定	○		-		-
	利用状況閲覧	○		-		-
レポート表示	○	-		-		
デジタルコードレス対応		○		○		○※4
メディアIP電話機対応※2		○		○※4		○※4
ドアホン接続		○※3		○※4		○※4
構内放送・外部音源		○※3		○※4		○※4
IP内線端末接続		○		○※4		○※4
ホテル機能		-		-		○※4
ナースコール接続		-		○※4		○※4
音声メール		○※3		○※4		○※4

- ※1. 主装置「SmartNetcommunity αA1(Standardタイプ)」を最大2台まで連結させることにより拡張可能となります。
- ※2. タッチパネル操作。Android OS 2.3) 上のソフトウェアで標準IP電話機の機能に加え、映像通話などを提供します。
- ※3. 各種GW等が別途必要となります。
- ※4. 収容には、各種ユニット等が別途必要となります。
- ※5. オフィス安心パック 基本サポート(オフィスネットおまかせサポートサービス基本メニュー)及び、ビジネスフォンサポートの契約が別途必要となります。