

受信チップ一体型ヘリカルアンテナ

RJHelical-01

※実寸大



弊社初のヘリカルアンテナでL1、L2を受信可能なタイプ

u-blox社製ZED-F9Pを内蔵

φ48mm×37.2mm、30gと小型、軽量を実現

ドローンなどでも搭載しやすいサイズ



小峰無線電機株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224

【Email】 info@kominemusden.co.jp

【HP】 <http://www.kominemusden.co.jp>

受信チップ一体型ヘリカルアンテナ

RJHelical-01

RJHelical-01 仕様	
使用温度範囲	-20℃～+70℃
保存温度範囲	-30℃～+70℃
外形寸法	φ48mm
コネクタ形状	JST BM08B-GHS-TBT
質量	30g以下
周波数帯	GPS,QZSS,GLONASS L1,L2 Galileo E1,E5b BeiDou B1,B2b/B2I
入力電圧範囲	+3.0～+6.0VDC
消費電流	90mA typical
BAUD RATE	38400～230400bps(Default 115200bps)
帯域幅	1588±30MHz typical, 1238±40MHz typical
帯域外減衰量	1588±100MHz 40dB以上, 1238±120MHz 40dB以上
コンパス	IST8310

◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機株式会社
Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F
【TEL】(044)844-5522 / 【FAX】(044)822-7224
【Email】info@kominemusens.co.jp
【HP】http://www.kominemusens.co.jp